

# Componenti elettrici

R 1	1200 $\Omega$ 3 W	4846810/1K2	S 1	Sp. 891	Trasformatore alimentaz. PK 51056
R 2	68 $\Omega$ 1 W	4842710/68E	S 2	Sp. 2x1200	
R 3	33 $\Omega$ 1/2 W	4842610/33E	S 3	Sp. 18	
R 4	0,82 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/820K	S 4	Sp. 2x14	
R 5	33000 $\Omega$ 1/2 W	4855010/33K	S 5	Bobina	PK 56164
R 6	33000 $\Omega$ 1 W	4842710/33K	S 6	aereo O.C. I	
R 7	27000 $\Omega$ 1 W	4842710/27K	S 7	Bobina	A3 11089
R 8	0,1 M $\Omega$ 1 W	4842710/100K	S 8	aereo O.C. II	
R 9	0,68 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/680K	S 9	Bobina	A3 11090
R 10	50000 $\Omega$ 1/2 W	4855010/56K	S 10	aereo O.C. III	
R 11	0,15 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/150K	S 11	Bobina	A3 11091
R 12	0,82 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/820K	S 12	aereo O.C. IV	
R 13	47000 $\Omega$ 1/2 W	4855010/47K	S 13	Bobina	A3 11092
R 14	0,65 M $\Omega$	4950148	S 14	aereo O.C. V	
R 15	2 M $\Omega$		S 15	Bobina	A3 11093
R 16	0,22 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/220K	S 16	aereo O.C. VI	
R 17	2 M $\Omega$	4947352	S 17	Bobina	PK 56147
R 18	0,2 M $\Omega$		S 18	aereo O.M.	
R 19	0,82 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/820K	S 21	Bobina oscill.	PK 56155
R 20	0,22 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/220K	S 22	O.C. I	
R 21	1,5 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/1M5	S 23	Bobina oscill.	PK 56156
R 22	0,1 M $\Omega$ 1/2 W	4855110/100K	S 24	O.C. II	
R 23	1,5 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/1M5	S 25	Bobina oscill.	PK 56157
R 24	0,1 M $\Omega$ 1/2 W	4855110/100K	S 26	O.C. III	
R 25	0,68 M $\Omega$ 1/2 W	4855110/680K	S 27	Bobina oscill.	PK 56158
R 27	0,18 M $\Omega$ 1/2 W	4855110/180K	S 28	O.C. IV	
R 30	1 K $\Omega$ 1/2 W	4855010/1K	S 29	Bobina oscill.	PK 56159
R 35	2,2 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/2M2	S 30	O.C. V	
R 36	1 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/1M	S 31	Bobina oscill.	PK 56160
R 37	1 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/1M	S 32	O.C. VI	
H 40	3,3 M $\Omega$ 1/2 W	4855010/3M3	S 33	Bobina oscill.	PK 56152
R 47	47000 $\Omega$ 1/2 W	4855110/47K	S 34	O.M.	
R 48	1000 $\Omega$ 1/2 W	4855010/1K	S 35		A3 12232
R 50	150 $\Omega$ 1/2 W	4855110/150E	S 36	Bobina	
R 51	10000 $\Omega$ 1/2 W	4842610/10K	S 37	1a MF	
R 52	470 $\Omega$ 1/2 W	4855010/470E	S 38		
			S 39		A3 12232
			S 40	Bobina	
			S 41	2a MF	
			S 42		
C 1	50 $\mu$ F 355 V.	4831709/50+50	S 45	Sp. 2000	Trasf. uscita PK 50560
C 2	50 $\mu$ F 355 V.		S 46	Sp. 2000	
C 3	100 $\mu$ F 12,5 V.	4831322/100	S 47	Sp. 54	
C 4	12 $\mu$ F 492 pF	4900113	S 48	Sp. 2x15	
C 5	12 $\mu$ F 492 pF		S 49	Sp. 2x10	PK 56154
C 7	3-30 pF	2821236	S 50	Sp. 2x5	
C 9	82 pF	4860199/82E	S 51	Sp. 2x5	
C 10	220 pF	4860120/220E	S 52	Bobina	
C 11	3-30 pF	2821236	S 53	Filtro M.F.	PK 56154
C 12	12 pF	4860110/12E		Bobina	
C 13	56 pF	4860110/56E		mob. atop.	
C 14	150 pF	4860120/150E			
C 15	47000 pF 125 V	4875020/47K			
C 16	47000 pF 400 V	4875120/47K			
C 17	82 pF	4842999/82E			
C 18	400 $\mu$ F 575 pF	4900555			
C 19	3-30 pF	2821236			
C 23	12 pF	4860110/12E			
C 24	3-30 pF	2821236			
C 25	115 pF	—			
C 26	115 pF	—			
C 28	68000 pF 125 V	4875020/68K			
C 29	115 pF	—			
C 30	115 pF	—			
C 31	18 pF	4860110/18E			
C 32	820 pF	4860110/820E			
C 33	12000 pF 125 V	4875010/12K			
C 34	5,6 pF	4860198/56E			
C 35	3300 pF 125 V	4875010/33K2			
C 36	8200 pF 125 V	4875010/8K2			
C 37	330 pF	4860120/330E			
C 38	47 pF	4860110/47E			
C 39	0,1 $\mu$ F 400 V	4875120/100K			
C 40	10000 pF 400 V	4875120/10K			
C 41	33000 pF 400 V	4875120/33K			
C 42	22000 pF 1000 V	4875220/22K			
C 44	1000 pF 125 V	4875020/1K			
C 45	100 pF	4860120/100E			
C 46	3300 pF 800 V	PK 19306			
C 50	47000 pF 400 V	4875120/47K			
C 51	47000 pF 125 V	4875020/47K			
C 52	3-30 pF	2821236			

## PRINCIPALI PEZZI DI RICAMBIO

4923954 - Altoparl. magnetodinamico  
 PK 83073 - Commutatore onde  
 PK 83577 - Commutatore R.F.  
 PK 86083 - Combinatore tensione  
 4900113 - Condensatore variabile  
 4998127 - Cavo altoparlante  
 4831709/50+50 - Condensatore elettrolitico 50+50  $\mu$ F, 355 V.  
 4831322/100 - Condensatore elettrolitico 100  $\mu$ F 12,5 V.  
 PK 91807 - Lampadina 6,3 V. 0,32 A.  
 PK 26107 - Manopola comm. onde  
 PK 26108 - Manopola sintonia  
 PK 26109 - Manopola volume-tons  
 PK 19782 - Poseriore carter  
 4947352 - Potenzionometro tono  
 4950148 - Potenzionometro volume  
 AB - Sezioni oscill.  
 CD - Sezioni A.F.  
 PK 93496 - Scala  
 A 359956 - Stelo taratura  
 PK 51056 - Transform. aliment.  
 PK 50560 - Transform. uscita